应用场景

产品应用：电子警察及治安卡口系统
安装要求：灯与相机水平距离 2～3 米
照射距离：15～25 米

产品特点

- LED 光源采用 16 颗美国 Cree 芯片，使大功率 LED 光源部件实现模块化，具有功能齐全、可靠性高、灯具的安装维修方便等特点
- 超长寿命，连续工作超过 5 万小时；超长质保，整灯保三年
- 频闪亮度可调，并支持爆闪
- 支持自适应倍频频闪或无倍频频闪
- 采用同步 TTL/开关量等触发方式
- 一体化全铝外壳，美观精致，利于散热
- 室内外密封设计，防尘，防雨
- 直接用支架固定安装

产品参数

功能指标	技术参数
平均功率	35W
峰值功率	150W
光源类型	5W 光源/ 16 颗
中心照度	1201x@20m，10 度
均匀度	0.4
光源波长	400～780nm
发光角度	10 度
色温	6000K-6500K
触发方式	电平量
匹配频率	0Hz～200Hz
覆盖范围（20 米）	4m
防护等级	IP66
工作温度	-40~70℃（-40~158℉）
相对湿度	0~90%(无冷凝)
外形尺寸	146mm*220mm*120mm
整机净重	2.4KG

订货型号

JW-BL200-211-ZY10

安装调试

本产品为室内/外通用型，密封设计，防雨、防尘，并提供标准防水螺母接口。

1. 接线说明

如下图所示，左右两防水螺母分别为 AC220V 电源接口和触发信号接口；

2. 安装接线

三芯线缆为电源线，棕色为火线，蓝色为零线，绿黄色为地线；两芯线缆为信号线，红色为正，黑色为负

3. 使用说明

信号线采用 2*0.3 mm2 两芯电缆，红色线为触发信号输入正端，黑色线为触发信号输入负

4. 常见问题

LED 灯不亮：

- 检查电源线连接，按照安装要求接线，接入 AC220V 供电
- 检查信号线连接，按照安装要求接线，接入对应开关量、电平量信号
- 检查 LED 补光灯信号，是否与摄像机触发信号相匹配。通电 10S 后，开关量触发信号线正（红线）、负（黑线）快速短接几次，开关量 LED 补光灯闪烁

5. 注意事项

- 产品内部有高压危险，非专业人员不得打开，操作
- 不建议在高亮状态下长时间工作，否则影响产品使用寿命

6. 包装清单

名称	数量
整机	1 套
说明书	1 张
合格证	1 张
附件包	1 套

杭州中威电子股份有限公司
Joyware Electronics Co.,Ltd

杭州市滨江区西兴路 1819 号 中威电子
电话:0571-88390905 传真:0571-88394930
网址：www.joyware.com / www.obtelecom.com