

应用场景

产品应用：高清治安卡口、测速卡口
安装要求：支持与摄像机同杆抓拍补光
照射距离：18~24 米

产品特点

- 支持与摄像机同杆抓拍补光
- 采用德国进口原装石英灯管
- 亮度 3 级可调
- 耐高温、寿命长, 闪光寿命可达 1000 万次以上
- 回电时间短, 节能环保
- 采用同步 TTL/开关量等触发方式
- 无光污染、对驾驶员无影响
- 室内外密封设计, 防尘, 防雨

产品安装

功能指标	技术参数
闪光能量	40J~80J
回电时间	<50ms
闪光指数	35m~60m
色温	5200K-5800K
触发方式	TTL 电平/开关量
闪光持续时间	1/10000 秒~1/2000 秒
工作寿命	1000 万次以上
亮度调节	亮度高、中、低 3 级可调
照射距离	18-24m (最佳距离)
工作电压	AC220V/50Hz
防护等级	IP65
工作温度	-40~80℃
相对湿度	10%~90%
外形尺寸	368mm*186mm*245mm
整机净重	2.8KG

订货型号

JW-BL100-211-ZZ11



安装调试

本产品为室内/外通用型, 密封设计, 防雨、防尘, 并提供标准防水螺母接口。

1. 接线说明

如下图所示, 左右两边接线柱分别为 AC220V 电源接入处和触发信号接入处; 左下角的开关是调节闪光灯的亮度。;



2. 安装接线

左边 3 位接线柱为交流 220V 接入处 AC1、AC2、接 AC220V, 中间 GND 接地;

右边 4 位接线柱为信号接入处

K+ (信号+)、K- (信号-) 支持开关量

G+ (信号+)、G- (信号-) 支持信号量

3. 使用说明

采用同步 TTL 触发 LED 闪光 (TRIG), 将外触发信号与“红+, 黑-”线相连, 接收外部 (相机或其它设备) 电平信号 (出厂默认为上升沿有效); 整机通电后, 接收外部触发信号 (高电平), 整机触发。

4. 常见问题

整机无电, 主板上 LED 指示灯不亮

---原因: 检查防水螺母端口电源进线是否脱落

TTL 无触发

---原因: 检查 Tout 和信号线进线是否脱落

5. 注意事项

产品内部有高压危险, 非专业人员不得打开, 操作;

不建议在高亮状态下长时间工作, 否则影响产品使用寿命。